


Kurzübersicht

Mitel MiVoice 6930 IP Phone

Erste Schritte



Grundlegende Schritte zur Anrufabwicklung

Einen Anruf tätigen

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .
2. Geben Sie bei externen Anrufen ggf. die Vorwahl mit den Zifferntasten ein.
3. Wählen Sie die Rufnummer.

Einen Anruf beenden

Legen Sie den Hörer auf die Gabel, drücken Sie den Softkey **Anruf beenden** oder drücken Sie die Taste .

Einen Anruf annehmen

Heben Sie den Hörer ab, um im Hörerbetrieb zu telefonieren, oder drücken Sie die Taste , um im Freisprechmodus zu telefonieren.

Wahlwiederholung

Drücken Sie einmal den Softkey **Wahlwiederholung** oder zweimal die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen, die auf dem Startbildschirm angezeigt wird oder

drücken Sie einmal die Taste , um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen. Blättern Sie mit den **Auf-/Ab-Navigationstasten** durch die Einträge und drücken Sie die **Auswahl taste** oder den Softkey **Wählen**, um die ausgewählte Nummer erneut zu wählen.

Einen Anruf stumm schalten

Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Taste , um das Mikrofon des Hörers, des Headsets oder des Lautsprechers stumm zu schalten. Drücken Sie erneut die Taste , um die Stummschaltung aufzuheben.

Einen Anruf halten und wieder aufnehmen

1. Um einen Anruf auf „Halten“ zu setzen, drücken Sie während des Gesprächs die Taste . An der Taste für die entsprechende **Leitung** blinkt das Symbol (Halten).
2. Drücken Sie die Taste der entsprechenden **Leitung**, um den Anruf wieder aufzunehmen.

Hinweis: Weitere Informationen zu allen verfügbaren Funktionen und Optionen finden Sie in der *Bedienungsanleitung für das Mitel MiVoice 6930 IP Phone*.



Kurzübersicht

Überblick über die Benutzeroberfläche

Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm werden das Datum und die Uhrzeit sowie die zuletzt gewählte Nummer angezeigt. Dieser Bildschirm wird standardmäßig angezeigt, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.

Ihre Nummer
Taste für Hauptleitung
Feststehend: Verfügbar
Blinkend: Klingeln

Zuletzt gewählte Nummer
Anzeige der Seite für programmierte Tasten
Die Punkte geben die Anzahl der „Seiten“ an programmierten Tasten und die relative Position an.

Programmierbare Tasten

Statusanzeigen
Mit dem Netzwerk verbunden
Verbindungsaufbau
Getrennt
Bluetooth aktiviert
Headset verbunden
Mobilgerät verbunden
Anruf immer umleiten
Entgangene Anrufe
Nicht stören
Hotdesk-Benutzer
Ausstehende Voicemail

Datum und Uhrzeit

Kontextabhängige Softkeys

Anrufbildschirm

Während eines aktiven Anrufs werden alle grundlegenden Informationen zum Anruf auf dem Display angezeigt. Dazu gehören der Avatar, der Name und die Nummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer. Zudem ändern sich die kontextabhängigen Softkeys, sodass Ihnen zusätzliche Funktionen für die Anrufabwicklung zur Verfügung stehen.

Taste für Hauptleitung
Besetzt
Auf „Halten“ gesetzt

Konferenz-Softkey

Softkey „Weiterleiten“

Avatar

Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufer-ID

Softkey „Anruf beenden“

Anwendungen

Kontakte

Die Anwendung „Kontakte“ ist Ihr persönliches Telefonbuch und Verzeichnis, das direkt im Telefon gespeichert ist. Das Mitel MiVoice 6930 IP Phone unterstützt ein lokalisiertes persönliches Verzeichnis, die Interoperabilität mit (unternehmensweiten) LDAP-Verzeichnissen und eine erweiterte MobileLink-Funktionalität, mit der Sie die auf Ihrem Mobilgerät gespeicherten Kontakte mit Ihrem MiVoice 6930 IP Phone synchronisieren können.

Kontakt-ordner

Anzahl der Kontakte in diesem Ordner

Softkey „Kontakt löschen“

Softkey „Wählen“

Suchfeld

Kontaktdetails (Name und Rufnummer)

Bildlaufleiste

Softkey „Neuen Kontakt hinzufügen“


Einen Anruf mit der Anwendung „Kontakte“ tätigen

- Drücken Sie die Taste , um die Anwendung „Kontakte“ aufzurufen.
- Navigieren Sie zum gewünschten Kontaktordner, und blättern Sie mithilfe der Navigationstasten durch die Kontakte oder geben Sie mit dem Tastenfeld den Namen des gewünschten Kontakts ein, und drücken Sie den Softkey **Suchen**, um nach dem Kontakt zu suchen.
- Wenn der gesuchte Kontakt hervorgehoben wird, drücken Sie die **Auswahl**taste oder den Softkey **Wählen**, um die für diesen Kontakt hinterlegte Standardnummer anzurufen oder drücken Sie die **rechte** Navigationstaste, um eine andere Rufnummer als die hinterlegte Standardnummer (z. B. eine Handynummer) anzurufen. Markieren Sie die gewünschte Rufnummer mithilfe der **Auf-/Ab**-Navigationstasten und drücken Sie zum Anrufen die **Auswahl**taste oder den Softkey **Wählen**.

Kurzübersicht

Anrufverlauf

Die Anwendung „Anrufverlauf“ ist ein im Telefon gespeichertes Protokoll Ihrer entgangenen, ausgehenden und angenommenen Anrufe. Sie können Einträge im Anrufverlauf anzeigen, löschen und wählen sowie in die Anwendung „Kontakte“ kopieren.



Die Anwendung „Anrufverlauf“ verwenden

1. Drücken Sie die Taste , um die Anwendung „Anrufverlauf“ aufzurufen.
2. Blättern Sie mit den Navigationstasten durch die Listen. Zum Anzeigen zusätzlicher Details für einen Eintrag drücken Sie die **rechte** Navigationstaste, wenn der entsprechende Eintrag markiert ist.
3. Drücken Sie die **Auswahl**taste oder den Softkey **Wählen**, um die Nummer des markierten Eintrags zu wählen
oder
drücken Sie den Softkey **Kontakt hinzufügen**, um den Eintrag in die Anwendung „Kontakte“ zu kopieren
oder
drücken Sie den Softkey **Löschen**, um den Eintrag aus dem Anrufverlauf zu löschen.

Erweiterte Anrufabwicklung

Das Mitel MiVoice 6930 IP Phone bietet benutzerfreundliche Möglichkeiten für Konferenzschaltungen und die Weiterleitung von Anrufen.

Einen Anruf weiterleiten

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem aktiven Anruf mit dem Teilnehmer befinden, den Sie weiterleiten möchten.
2. Drücken Sie den Softkey **Weiterleiten**.
Der aktive Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.
3. Geben Sie die Nummer der Person ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.

4. Drücken Sie den Softkey **Weiterleiten** oder legen Sie den Hörer auf, um den Anruf unangekündigt weiterzuleiten,
oder
warten Sie für eine angekündigte Weiterleitung, bis sich der Weiterleitungsempfänger meldet, informieren Sie ihn über die Weiterleitung und drücken Sie dann den Softkey **Weiterleiten**, oder legen Sie den Hörer auf.

Eine Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern führen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem aktiven Anruf mit einem der Teilnehmer befinden, die Sie zu einer Konferenz zusammenführen möchten.
2. Drücken Sie den Softkey **Benutzer hinzufügen**.
Der aktive Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.
3. Geben Sie die Nummer der Person ein, die für die Konferenz zugeschaltet werden soll.
4. Warten Sie, bis sich die Person meldet, informieren Sie sie über die Konferenz und drücken Sie dann den Softkey **Anrufe zusammenführen**, um eine Drei-Wege-Telefonkonferenz zu führen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 4, um weitere Teilnehmer zur Konferenz hinzuzufügen.

Programmierbare Tasten für Kurzwahl konfigurieren

Mithilfe einer **Kurzwahltaste** können Sie eine zuvor festgelegte Nummer mit nur einem Tastendruck anrufen. **Kurzwahltasten** sind insbesondere deshalb nützlich, weil sie für den direkten Anruf einer internen oder externen Nummer oder den Schnellzugriff auf Funktionen programmiert werden können, die einen Funktionszugangscode benötigen. Sie können **Kurzwahltasten** auch für die Anrufweiterleitung oder Konferenzschaltungen verwenden, um die entsprechenden Nummern nicht manuell eingeben zu müssen.

Hinweis: Das Programmieren der Tasten durch Drücken und Halten der Taste ist nur dann möglich, wenn diese Funktion von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde.

Eine Kurzwahltaste programmieren

1. Halten Sie die entsprechende programmierbare Taste vier Sekunden lang gedrückt.
2. Geben Sie im Feld **Beschriftung** eine Bezeichnung für die Taste ein.
Hinweis: Sie können während der Eingabe der Bezeichnung mit dem Softkey „ABC ►“ zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.
3. Drücken Sie die Ab-Navigationstaste, um zum Feld **Nummer** zu wechseln, und geben Sie mithilfe des Tastenfelds die Rufnummer ein.
4. (Optional) Drücken Sie die Ab-Navigationstaste, um zum Kontrollkästchen **Privat** zu wechseln, und drücken Sie die **Auswahl**taste, um die Kurzwahltaste als private Rufnummer zu programmieren. Bei Verwendung einer als „Privat“ festgelegten Kurzwahltaste wird der Anruf als privat eingestuft und im Anrufverlauf werden keine Informationen zur Anrufer-ID gespeichert.
5. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um die Informationen für die ausgewählte Taste zu speichern.

Hinweis: Weitere Funktionen, wie „Telefonsperrung“, „Anrufe immer weiterleiten“, „Nicht stören“ und „Kontocode“, können durch Drücken und Halten der programmierbaren Taste konfiguriert werden, sofern diese Methode von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung für das Mitel MiVoice 6930 IP Phone*.

Kurzübersicht

MobileLink-Funktionen

Das Mitel MiVoice 6930 IP Phone unterstützt die MobileLink-Funktion, welche die nahtlose Integration von Mobilgeräten mithilfe der Drahtlostechnologie Bluetooth ermöglicht. Zu den wichtigsten Vorteilen von MobileLink gehören:

- Das Synchronisieren der Kontaktliste auf Ihrem Mobiltelefon mit Ihrem MiVoice 6930 IP Phone.
- Das Annehmen eines Anrufs auf Ihrem Mobiltelefon mit Ihrem MiVoice 6930 IP Phone.
- Das Umschalten aktiver Anrufe von Ihrem MiVoice 6930 IP Phone auf Ihr Mobiltelefon und umgekehrt.


Hinweis: Die MobileLink-Funktionen sind nur dann verfügbar, wenn sie von Ihrem Administrator aktiviert wurden. Wenden Sie sich für nähere Informationen zur Aktivierung der MobileLink-Funktionen auf Ihrem Telefon an Ihren Administrator.

Ein Mobiltelefon via Bluetooth koppeln

1. Drücken Sie die Taste , navigieren Sie zu den Einstellungen für **Bluetooth** und drücken Sie die **Auswahl**taste oder den Softkey **Auswählen**.
2. Drücken Sie den Softkey **Einschalten**, um Bluetooth zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar ist, denn das Mitel MiVoice 6930 IP Phone sucht automatisch nach verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräten in der Umgebung.

Hinweis: Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar machen, finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Mobiltelefons.

3. Wenn Ihr Mobiltelefon gefunden wird, markieren Sie es mithilfe der Navigationstasten in der Liste der verfügbaren Geräte und drücken Sie dann die **Auswahl**taste oder den Softkey **Koppeln**. Auf dem Display des Mitel MiVoice 6930 IP Phone und auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts erscheint eine Bluetooth-Verbindungsanfrage.



4. Stellen Sie sicher, dass der Kopplungscode auf beiden Geräten übereinstimmt. Wählen Sie dann am Mitel MiVoice 6930 IP Phone die Option **Ja** und bestätigen Sie die Kopplungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon. Das Mitel MiVoice 6930 IP Phone führt das Kopplungsverfahren mit dem Mobiltelefon durch und stellt, sofern die Kopplung erfolgreich war, automatisch eine Verbindung her.

Hinweis: Wenn das Kopplungsverfahren oder der Verbindungsaufbau fehlschlagen, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall auf **Erneut versuchen**, um das Kopplungsverfahren bzw. den Verbindungsaufbau zu wiederholen, oder drücken Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

5. Drücken Sie **OK**, um den erfolgreichen Verbindungsaufbau zu bestätigen. Das verbundene Mobiltelefon wird zur Liste der **gekoppelten Geräte** hinzugefügt und kann nun verwendet werden.

Auf dem Mobilgerät gespeicherte Kontakte synchronisieren

Nachdem das Kopplungsverfahren erfolgreich durchgeführt und die Verbindung hergestellt wurde, versucht das Mitel MiVoice 6930 IP Phone automatisch, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Kontakte mit der Anwendung „Kontakte“ zu synchronisieren.

Gehen Sie zum manuellen Aktualisieren Ihrer Mobilgerätekontakte folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste , um die Anwendung „Kontakte“ aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Ordner **Mobilgerät**, der die von Mobilgeräten abgerufenen Kontakte enthält.
3. Drücken Sie den Softkey **Aktualisieren**. Das Mitel MiVoice 6930 IP Phone versucht, die Kontakte von Ihrem Mobilgerät abzurufen und in der Anwendung zu aktualisieren.

Hinweis: Wenn die Kontakte nicht abgerufen werden können und die Aktualisierung fehlschlägt, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall auf **Erneut versuchen**, um die Aktualisierung zu wiederholen, oder drücken Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

Einen auf dem Mobiltelefon eingehenden Anruf mit dem Mitel MiVoice 6930 IP Phone annehmen

Nachdem Ihr Mobiltelefon mit dem Mitel MiVoice 6930 IP Phone gekoppelt und verbunden wurde, werden auf Ihrem Mobiltelefon eingehende Anrufe auch auf dem Display des MiVoice 6930 IP Phone angezeigt.

Taste für die Mobilgeräteleitung

-  Feststehend: Verfügbar
-  Blinkend: Klingeln
-  Besetzt
-  Blinkend: Aktiver Anruf auf dem Mobiltelefon
-  Auf „Halten“ gesetzt
-  Nicht verbunden

Softkey „Annehmen“


Heben Sie den Hörer ab, um im Hörerbetrieb zu telefonieren, oder drücken Sie die Taste , die

blinkende Taste  für die **Bluetooth-Leitung** oder den Softkey **Annehmen**, um im Freisprechmodus zu telefonieren.

Einen aktiven Anruf zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Mitel MiVoice 6930 IP Phone umschalten

Drücken Sie den Softkey **Anruf senden**, um den Anruf von Ihrem Mitel MiVoice 6930 IP Phone auf Ihr Mobiltelefon zu legen oder

drücken Sie die Taste  für die **Mobilgeräteleitung**, um den Anruf von Ihrem Mobiltelefon auf Ihr Mitel MiVoice 6930 IP Phone zu legen.



Avatar des Anrufers

ID des Anrufers auf dem Mobiltelefon

Softkey „Ablehnen“